



DIGITRADIO 215 Edición SWR4

Radio portátil DAB+/FM con pantalla a color y tecla de selección directa SWR4

Color	EAN	N.º de artículo	Peso (caja)	Peso (aparato)	Aparato (An x Al x Pr)	Caja (An x Al x Pr)
Negro	4019588000056	0000/4995	686 g	434 g	20,5 x 11,5 x 4,5 cm	25,75 x 15 x 7 cm

EQUIPAMIENTO DE PRIMERA

Radio digital DAB

Radio FM (con RDS y PLL)

Memoria de favoritos (6 para DAB+ y 6 para FM)

Indicador de hora y fecha

Dos horas de alarma ajustables

Pantalla TFT en color (2,8")

Tecla de selección directa para la emisora regional SWR4 a través de DAB+

Seis teclas de marcación directa libremente asignables

Funcionamiento con red y batería

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

Humedad: 5-90 % de humedad relativa (sin condensación)

Temperatura ambiente: 5 - 35 °C

RADIO/RECEPCIÓN

DAB+: 174-240 MHz

FMRDS: 87,5 - 108 MHz

Antena: antena telescópica DAB/FM

ALTAVOCES

Sistema: 1 W (RMS)

Altavoz mono: sí

Ecuadorador: sí

CONEXIONES

Entrada de audio analógica/AUX: Sí

Conector para auriculares (conector jack de 3,5 mm): 1

MANTENIMIENTO/CONFORT

Despertador: Sí

Temporizador de

apagado: Sí Función

de repetición: Sí

Memoria de programas favoritos FM: 6

Memoria de programas favoritos DAB+: 6

TECLA DE MARCACIÓN DIRECTA

SWR4: Sí

PANTALLA

Tipo: pantalla TFT en color

Tamaño: 2,8 pulgadas

Resolución (líneas x filas): 240 x 320 píxeles

Regulable: sí

Presentación de diapositivas / catSLS: Sí

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Idiomas OSD: inglés, alemán, francés, italiano

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Funcionamiento con pilas:

sí Tipo de pilas: 4 x AA

Tensión nominal: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Fuente de alimentación: CC 6 V / 500

mA Tipo de fuente de alimentación:
externa

RENDIMIENTO/VALORES ENERGÉTICOS

Consumo de energía en modo de espera: 0,89 W

Consumo de energía en estado encendido: 3 W

CONTENIDO DEL ENVÍO

DIGITRADIO 215 SWR4 EDITION, fuente de alimentación, manual de instrucciones