



DIGITRADIO 2

Radio portátil DAB+/FM con transmisión de audio por Bluetooth

Color	EAN	N.º de artículo	Peso (caja)	Peso (aparato)	Aparato (An x Al x Pr)	Caja (An x Al x Pr)
Blanco	4019588139107	0001/3910	654 g	344 g	17,5 x 10,9 x 4,7 cm	19,5 x 18,75 x 5,75 cm
Negro/blanco	4019588239104	0002/3910	654 g	344 g		19,5 x 18,75 x 5,75 cm
Negro/plateado	4019588039100	0000/3910	654 g	344 g	17,5 x 10,9 x 4,7 cm	19,5 x 18,75 x 5,75 cm
Rojo/plata	4019588339101	0003/3910	654 g	344 g	17,5 x 10,9 x 4,7 cm	19,5 x 18,75 x 5,75 cm

EQUIPAMIENTO DE PRIMERA

Radio digital DAB	Radio FM (con RDS y PLL)	Memoria de favoritos (20 DAB+/20 FM)
Pantalla OLED de alta calidad	Batería integrada y recargable para hasta 10 horas de reproducción	Tecla de selección directa de emisoras libremente asignable
Transmisión de audio por Bluetooth (recepción)		

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

Humedad: 5-90 % de humedad relativa (sin condensación)

Temperatura ambiente: 5 - 35 °C

RADIO/RECEPCIÓN

DAB+: 174-240 MHz

FM/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antena: antena telescópica DAB/FM

ALTAVOCES

Potencia del sistema: 1 W

(RMS) Altavoz mono: Sí

Ecuilizador: Sí

CONEXIONES

Conexión para auriculares (conector de 3,5 mm): 1

MANTENIMIENTO/CONFORT

Reloj: sí

Despertador: sí

Temporizador

de apagado

automático: sí

Memoria de programas favoritos DAB+: 20

Memoria de programas favoritos FM: 20

VERSIÓN BLUETOOTH s PERFILES

Versión Bluetooth: 5

AVRCP (control a través de dispositivos móviles): Sí

A2DP (transmisión de datos de audio): Sí

PANTALLA

Tipo: OLED

RED s COMUNICACIÓN

Bluetooth: Sí

TRANSMISIÓN

Transmisión de audio por Bluetooth: Sí

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Batería intercambiable: Sí

Batería integrada: Sí

Tipo de batería: iones de litio con 3,7 V y 1050 mAh

Duración de la batería: hasta 10 horas

Tensión nominal: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Fuente de alimentación: CC 5 V / 1000

mA Tipo de fuente de alimentación:

externa

POTENCIA/VALORES ENERGÉTICOS

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 W

Consumo de energía en modo de espera con conexión de red activa: 0,5 W

Consumo de energía en estado encendido: 8 W máx.

CONTENIDO DEL ENVÍO

DIGITRADIO 2, batería, fuente de alimentación, cable USB, manual de instrucciones

Valoraciones de la prueba DIGITRADIO 2



Relación calidad-precio: muy buena (1,3)
Digital Home 1/20