



TECHNIRADIO 40

Radio despertador compacto DAB+/FM

Color	EAN	N.º de artículo	Peso (caja)	Peso (aparato)	Aparato (An x Al x Pr)	Caja (An x Al x Pr)
Negro	4019588029408	0000/2940	569 g	288 g	11 x 10,5 x 9 cm	19,4 x 15 x 12,5 cm
Rojo	4019588229402	0002/2940	569 g	288 g	11 x 10,5 x 9 cm	19,4 x 15 x 12,5 cm

EQUIPAMIENTO DE PRIMERA

Radio digital DAB	Radio FM (con RDS y PLL)	Memoria de favoritos (10 para DAB+ y 10 para FM)
Indicador de hora y fecha	Posibilidad de programar dos despertadores	Despertador con emisora de radio o señal acústica
Ritmo de despertador ajustable	Función de repetición y suspensión	Gran pantalla LCD con iluminación y visualización separada de la hora
Carga USB		

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

Humedad: 5-90 % de humedad relativa (sin condensación)

Temperatura ambiente: 5 - 35 °C

CONEXIONES

USB: 1

FUNCIONES

Función de carga USB: Sí (5 V / 1 A)

RENDIMIENTO/VALORES ENERGÉTICOS

Consumo de energía en modo de espera: 0,7 W

Consumo de energía en estado encendido: 4,5 W

RADIO/RECEPCIÓN

DAB+: 174-240 MHz

FM/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antena: antena telescópica DAB/FM

MANDOS/COMODIDAD

Reloj: Sí

Ajuste automático de la hora tras un corte de corriente: Sí (a través de DAB+)

Alarma: Sí

Temporizador de

apagado: Sí Función

de repetición: Sí

Memoria de programas favoritos DAB+: 10

Memoria de programas favoritos FM: 10

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Idiomas OSD: inglés, alemán, francés, polaco, italiano, neerlandés, checo, noruego, danés, español, esloveno

ALTAVOCES

Potencia del sistema: 1,2 W (RMS)

Altavoz mono: sí

PANTALLA

Tipo: LCD

Regulable: Sí

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Tensión nominal: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Fuente de alimentación: 5 V /

1500 mA Tipo de fuente de

alimentación: externa

CONTENIDO DEL ENVÍO

TECHNIRADIO 40, fuente de alimentación, manual de instrucciones